



Versión	Procedimiento:	Actualización de Firmware Terminales y Cambio de dirección MAC
1.0	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	28 de Enero 2019

Descripción:	Este procedimiento ilustra los pasos a seguir para poder actualizar el firmware y cambiar la dirección MAC de las terminales SUNDE SHARE 300
Elaboró:	Gilberto Loeza Chablé

HARDWARE	Marca:	SUNDE	SOFTWARE	Marca:	SUNDE
TERMINAL	Modelo: S	HARE 300	Firmware	Version:	factory_update_udisk_param.cc300

1. FORMATEAR MEMORIA USB

Se requiere formatear una memoria USB utilizando formato FAT 32.

Primero que nada se localiza el icono de Equipo y se abre para luego localizar la memoria USB.



Una vez localizada la memoria USB se da clic con el botón derecho del mouse a la memoria USB; se abrirá un submenú y se buscara la opción de Formatear.. se da clic a Formatear..



Se abrirá una ventana, primero se verifica que en la sección que dice Sistema de archivos tenga FAT32 (predeterminado) y luego se dará clic a Iniciar



Saldrá un cuadro de advertencia dar clic al botón de Aceptar

Equipo			X
Equipo •			👻 🔛 Buscar Equipo
Organizar 👻 Reproducción	automática Expulsar Propiedades Propiedades del s	sistema Desinstalar o cambiar un programa Conectar a unidad de red Abrir el Panel de co	ntrol 🕃 👻 🗍 😧
☆ Favoritos Descargas Escritorio Sitios recientes Oreative Cloud Files Control File Control File Control Cloud File Control File	Unidades de disco duro (1) Disco local (C:) IS1 G8 disponibles de 465 G8 formanteart: G115/2 (2:) X		
Uropbox	Capacidad:	GIL32 (F:) 28.0 GB disponibles de 28.0 GB	
Bibliotecas Documentos Imágenes	Sistema de archivos FAT32 (predeterminado)	Formatear GIL32 (F:)	
🎝 Música 📷 Vídeos	Tamaño de unidad de asignación 16 kilobytes 16 kilobytes	ADVERTEINCIA: si formatea este disco, se borrarán TODOS los datos en él. Para formatear el disco, haga clic en Aceptar. Para salir, haga clic en Cancelar.	
Figuipo	Restaurar valores predeterminados Etiqueta del volumen	Aceptar	
िक्स Red ।∰ GILBERTOLOEZA	Copciones de formato Formato rápido Crear un disco de Inico de MS-DOS		
	InidarCerrar		

Esperar hasta que salga un cuadro que diga FORMATO COMPLETO y se da clic al botón de Aceptar.

i🚆 Equipo					_ 8 ×
Equipo	•			- 😝	Buscar Equipo 🗾 😰
Organizar 👻 Expulsar	Propiedades Propiedades del sistema Desinstalar o cambiar	un programa Conectar a unidad de red	Abrir el Panel de control		P 🕑
★ Favoritos Descargas Escritorio Sitios Formatea	Unidades de disco duro (1) Disco local (C:) 151 GB disponibles de 465 GB dis GL 152 (P) X autorable (2)				
Creat Capacidae Dropt 28.8 GB	: :)	Disco extraíble (F:) 28.8 GB disponibles de 28.8 GB			
Bibliotec Sistema d	edeterminado)				
Músic- Vídeo:	unidad de asignación	Formateando GIL32 (F:)	×		
Equipo Restaur	r valores predeterminados al volumen		Aceptar		
Gilbe	to r/aido un disco de inicio de MS-DOS Iniciar Cancelar				

2. COPIA DE ARCHIVO

Copiar dentro de la memoria USB, el archivo denominado "factory_update_udisk_param.cc300" junto con el archivo comprimido con extensión zip. "g02ref-ota-eng.root.zip" y sin ningún otro archivo en la memoria.



3. INCERSION DE LA MEMORIA USB EN LA TERMINAL

Al terminar el proceso de copiado. Insertar la USB creada en los pasos anteriores en la terminal que presenta el daño.



4. ACTUALIZACION

Acceder al menú de la terminal en el "Panel de control O Control Panel"



Pedirá ingresar la contraseña solo se da clic al botón de OK



Ingresar a la opción de "actualizar/recuperar O Update/ Recover"



Después elegir la opción "Actualizar Local O Local Update" el proceso iniciara solo y concluye en poco tiempo, la terminal se apagara y prendera sola y saldrá un logo de Linux cargando, cuando termine de cargarse se reiniciara de nuevo la terminal sola y entrara de manera normal al menú de siempre con eso habrá concluido la actualización de la terminal.





Pasos para la reescritura de direcciones MAC para SHARE 300

1. En la memoria USB que se utilizó para actualizar la terminal se quitaran los archivos que se copiaron ahí y se copiara en dicha memoria USB el archivo "cc300setmac" solo este archivo debe estar en la memoria USB.

- GI132 (F)					
O → L + Equipo + GIL32 (F:)					
Organizar 🔻 📄 Abrir 🛛 G	irabar Nueva carpeta				
🔆 Favoritos	Nombre *	Fecha de modificación Tipo	Tamaño		
 Descargas Escritorio Sitios recientes Creative Cloud Files Dropbox 	cc300setmac	17/08/2016 11:39 a Archivo	1 KB		
 ➡ Bibliotecas ➡ Documentos ➡ Imágenes ➡ Música ➡ Videos 					
P Equipo					

- 2. Asegúrese de que las terminales tengan todos los periféricos estén conectados perfectamente (MOUSE, TECLADO, MONITOR Y CABLE DE CORRIENTE)
- 3. Encienda la terminal e inserte la memoria USB con el archivo, y sólo esperar unos 30 segundos.



4. Después de 30 segundos, una ventana se muestra. Esto significa que la dirección MAC se han escrito correctamente como la imagen de la siguiente manera:

Welcome!				
Find Hosts	Wire MAC:	00:16:08:F8:D4:01	ANNI I	
11111			Connect	
	Set mac addr	ess successfully!	×	
	Mac:00:16	Mac:00:16:08:F8:D4:01		
		ОК	Control Panel	
			Reboot	
Local IP:	Obtain an IP add	ress failed,please cl	neck the network	
Use Shortcut				
Hostl	Host2	Host3	Configure	

ΝΟΤΑ

Cada vez que conecte a la terminal la memoria USB con el archivo "cc300setmac" dentro, obtendrá una nueva dirección MAC, tener en consideración que podemos duplicar alguna dirección.